

Next

MULTISWITCH

R-1000 OPTIC RECEIVER

MDU5X1 Karasalx1 2 koaksiyel çıkışlı optik alıcıdır. SM Tek core girişi ile Bir Dijitürk(MDU5) ve bir karasal RF sinyallerini almayı sağlar. %100 Türk mühendisliği ve tasarımı Karasal Dijital-HD yayınlara uyumlu Herbir çıkış için ön panelden kazanç ayarı yapılabilir. Soğutucu olarak Fan gerektirmez. SM Tek Core SC/APC Giriş konnektörüne sahiptir. Son teknoloji komponentleri sayesinde düşük güç kullanımı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş Optik	1x SC/APC
Çıkış Sat Karasal	1xSat (IF) - 1xKarasal (RF) 2 Ad.
Konnektör Tipi	F Konnektör (Sat-Karasal-Abone Çıkışları)
Frekans Aralığı	950-2150 MHz (Uydu) - 80-862 MHz (Karasal)
Terrestrial Gain (AnalogTV-DVBC2-DVBT2)	25 dB
Sat Gain	22 dB
Maks. Giriş Seviyesi EN50003-3 (SAT)	950-2150 MHz (105dBuV)
Maks. Çıkış Seviyesi DIN45004B (RF)	80-862 MHz (93dBuV)
Optik Dalga Boyu	1310 nm (CVDM)
İzolasyon Sat-Terr	>40
İzolasyon Sat-Sat	>40
İzolasyon H/V	>30
Optik Çıkış Gücü	Standart 2 mW - Opsiyon : 5 mW ve 10 mW
Isıl Değerler	-30°C / +55°C Dahili iç mekan
Besleme Voltajı Girişi	90V - 260 V / 50 Hz
Harici Besleme	16V / 2A
Boyutlar En x Boy x Yükseklik(mm)	



Battalgazi Mh. Basra Cd. No:16~22 K:2 34935 Sultanbeyli - İstanbul, Turkey

T: +90 216 592 98 00 F: +90 216 592 99 71

next.com.tr

